

TFP-9XX SERİSİ 8...32 BÖLGE LCD EKRANLI KONVANSYONEL YANGIN ALARM PANELLERİ


Genel Özellikler

- 24V sistem
- Büyük grafik LCD ve Türkçe menü ile kolay kullanım
- Çoklu dil desteği
- Ayrıca durum, alarm ve hata LED'leri
- Bölgelere isim verebilme
- **TFX-108 8 bölge geneli leme kartı*** ile bölge sayısını artırabilme
- Her bir bölgeye 25 adet dedektör bağlanabilme
- 100 olaylık tarih, saat ve bölge bilgili olay hafızası
- Gece modu (Otomatik veya manuel)
- Ön alarm modu
- Akü ömrünü uzatan akıllı şarj sistemi (Bilgi ekranında akü voltajını okuyabilme)
- Bilgisayar ve otomasyon sistemlerine bağlantı için seri port
- Herhangi bir ayar gerektirmeden otomatik olarak çalıştırılan "Plug&Play" geneli leme kartları
- Siren çıkışı ve bölge girişleri hat sonu dirençleri ile denetlenebilir
- Bölge test özelliği
- 1A, kapasitesi 6-25V arasında ayarlanabilen otomatik sigortalı harici besleme çıkışı
- 1 adet NC/NO yangın rölesi
- 1 adet NC/NO hata rölesi
- İstenilen bölgeler bypass edilebilir
- İstenmeyen müdahalelere karşı anahtarlı tuş kilidi
- Kolay anlaşılır ön panel
- 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır
- Metal kabin



(*) TFX-108 8 Bölge Geneli Leme Kartı

- Hat sonu dirençli 8 bölge
- Yangın panelinden ayrıca besleme gerektirmez



Karşılaştırma Tablosu

MODEL	TFP-908	TFP-916	TFP-924	TFP-932
Bölge sayısı	8	16	24	32
Hat sonu direnci	6.8kOhm			
Besleme	230V 35VA dahili transformatör ile			
Besleme çıkışı	6-25V DC ayarlı, 1A otomatik sigortalı			
Siren çıkışı	24V DC, 0.5A otomatik sigortalı			
Yangın rölesi	30V 1A NC/NO kuru kontak			
Hata rölesi	30V 1A NC/NO kuru kontak			
Tuş kilidi	EVET			
Bölge genişlemesi	EVET. TFX-108 genişleme kartı ile 32 bölgeye kadar			HAYIR
LCD ekran	EVET			
Nem oranı	%98 RH (maksimum)			
Sıcaklık	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)			
Boyutlar	370 x 310 x 100mm			
Ağırlık	4 kg			